

**DATENBLATT**

**RMS Handauslöser** 



Die Bedien- und Auslöseelemente befinden sich überall dort, wo bei Bedarf eine Rufauslösung stattfinden muss.

Wird der Handauslöser entfernt, erhält das Pflegepersonal eine Meldung. Auf Grund der magnetischen Kontaktierung wird das Risiko einer Beschädigung durch versehentliche Krafteinwirkung (z. B. Betthöhenverstellung) minimiert und senkt Folgekosten.

Die gelbe Taste ist frei konfigurierbar und kann auch mit einer anderen Funktion als zum Schalten des Zimmerlichts belegt werden. Der Handauslöser ist mit 3 m oder 5 m Anschlusskabel sowie mit einem oder zwei Lichttastern verfügbar.

**Besondere Merkmale**

- Starke Haltekraft durch Neodym-Magnete
- Ergonomisch geformtes Gehäuse
- Findelicht / Optische Rufbestätigung
- Im Taster integrierte Beruhigungs-LED
- Antibakterielle Beschichtung
- Bei Entfernen des RMS Handauslösers wird ein Ruf an das Personal ausgelöst (Steckerwurf)

**Zubehör**

- Wandhalterung

**Technische Daten**

Maße (HxBxT)	100 x 45 x 20 mm
Umgebungstemperatur	0°C bis +70°C
Anschlussart	gesteckt
Anschluss an	RMS
LED	in Tasten integriert
Lichtkontakt max.	24 V/50 mA
Farbe	reinweiß, ähnlich RAL 9010

Artikelnummer / Matchcode	HAM3 (3m) HAM5 (5m) HAML3 (3m) HAML5 (5m) HAMLL3 (3m) HAMLL5 (5m)
---------------------------	--

Wandhalterung	WH
---------------	----